



معرفی NG951

دستگاه تست NG951 قادر است ولتاژ مورد نیاز تست های ولتاژ شکست عایقی و تست مقدار جریان نشتی عایقهای فشارقوی را فراهم آورد.

برای تست ولتاژ شکست عایقی تجهیزاتی مانند کابل های فشار قوی ، مقره، بوشینگ، ترانس های جریان و ولتاژ (C.T&P.T) تابلو های فشار متوسط را می توان با رعایت ظرفیت جریانی مجاز خروجی AC&DC آزمایش نمود.

این دستگاه در زمان راه اندازی تجهیزات فشار قوی و کابلها کار برد وسیعی دارد . جهت سهولت در حمل ، این دستگاه به صورت سه پارچه ساخته شده که براحتی قابل مونتاژ و دمونتاژ می باشد.

NG951 مجهز است به:

- 2 % برای قرائت ولتاژ خروجی
- 2 % برای قرائت جریان خروجی AC
- 2 % برای قرائت جریان خروجی DC

- کیلو ولتمتر دیجیتال با دقت
- میلی آمپر متر دیجیتال با دقت
- میکرو آمپر متر دیجیتال با دقت
- دیود فشار قوی 200 کیلوولت
- حفاظت O/L
- تجهیزات ارت دستی مناسب

220-230 VAC- 50 HZ	ولتاژ ورودی
0~70 KVAC- 50 HZ	ولتاژ خروجی AC
0-100 KV DC	ولتاژ خروجی DC
30 mA	جریان خروجی AC
20000 μ A	جریان خروجی DC
15kg	وزن تقریبی قسمت کنترل و اندازه گیری
65kg	وزن ترانس H.V از نوع روغنی استوانه ای
18 kg	وزن دیود فشار قوی

دستگاه NG951 دارای 1 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 5 ساله می باشد

Phone1: +98 2165578734

Phone2: +98 9123039365

Phone3: +98 9356205606

E-mail: dogoharani@yahoo.com web site : barghazma.ir



گروه مهندسی نیرو گستر