

دستگاه تست عایقی و هایپات مدل: NG5A



معرفی

دستگاه تست NG5A برای تست هایپات تجهیزاتی مانند مقره، کابل، برقگیر، باسبار، تابلوهای فشار متوسط و تجهیزات آنها که نیاز به ولتاژ از 0 تا 5 کیلوولت می باشد، می توان از خروجی DC این دستگاه استفاده نمود.

برای تست Withstand Voltage Testing تابلوهای فشار ضعیف و قوی و دیگر ملزومات برقی که نیاز به ولتاژ از 0 تا 5 کیلوولت AC می باشد، استفاده می شود.

این دستگاه در زمان راه اندازی تجهیزات فشار قوی تا سقف ولتاژ و جریان کاری این دستگاه، کار برد وسیعی دارد. جهت سهولت در حمل، این دستگاه بسیار سبک و قابل حمل بوده و کار با آن بسیار ساده می باشد.

NG5A مجهز است به:

✚ میلی آمپر متر دیجیتال با دقت 2 % برای قرائت جریان خروجی AC

✚ میکرو آمپر متر دیجیتال با دقت 2 % برای قرائت جریان خروجی DC

✚ ولت متر دیجیتال با دقت 2 % برای قرائت ولتاژ خروجی

✚ تایمر برای تست عایقی با زمان معین شده توسط کاربر

✚ مجهز به حفاظت جریانی برای کنترل جریان ورودی

✚ مجهز به دو رشته پراب فشار قوی

دستگاه دارای 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می باشد.

220-230 VAC	ولتاژ ورودی
0~5 KV	ولتاژ خروجی AC/DC
30mA	جریان خروجی AC
20mA	جریان خروجی DC
10 کیلوگرم	وزن تقریبی دستگاه
48*28*30 cm	ابعاد
نا محدود	زمان استفاده از دستگاه

Phone1: +98 9123039365

Phone1: +98 2165578734

Phone2: +98 9356205606

E-mail: dogoharani@yahoo.com

web site: barghazma.ir



گروه مهندسی و تولیدی نیرو گستر